

# Valuebox Basic 7005 B

ValueBox Basic 7005 B ? Aufbewahrungsschrank mit 5 Aufbewahrungsfächern ?  
Batteriebackup optional ? Farbe Weiß ?

**Artikelnummer** ST-VB7005B

**Gewicht** 22kg



## Produktbeschreibung

# VALUEBOX Basic

## Aufbewahrungsschrank der Basic-Serie mit 5 Aufbewahrungsfächern.

Tastenfeld für Codeeingabe und Programmierung. Der Pincode kann 1 - 8 Zeichen umfassen. Einfache Bedienung, aber keine Speicherung von Türzugriffen im System der ValueBox.

Kann mit bis zu 15 Schränken der Expansion-Serie erweitert werden.

Einfacher **elektrischer Anschluß (230V) über Klemme an der Trafo-Platine** durch ein örtliches Elektrofachunternehmen.

### Technische Eckdaten:

Anzahl der Türen:	5
Betriebsspannung:	230 Volt
Batterie-Backup:	Optional
Material:	1,5 mm Stahlblech
Aussenmaße (BxHxT):	745 x 460 x 270 mm
Innenmaße der Fächer 2 Türen (BxHxT):	260 x 220 x 250 mm
Innenmaße der Fächer 3 Türen (BxHxT):	260 x 135 x 250 mm
Innenmaße Türöffnung 2 Türen (BxHxT):	210 x 190 x 250 mm
Innenmaße Türöffnung 3 Türen (BxHxT):	210 x 120 x 250 mm
Produktgewicht:	ca. 20 kg
Elektrischer Anschluß:	direkt am Netzteil
Gehäusefarbe:	Farbe: weiß

- Tastenfeld **ohne** Display für Programmierung
- Außeneinsatz: ist möglich, unter Dach, vor Schlagregen schützen
- Kein Datenverlust bei Spannungsausfall

### Mögliche Produktvarianten:

- Standardausführung **ohne Batteriebackup** > Gerät ist bei Stromausfall funktionslos
- Ausführung optional **mit Batteriebackup** > Gerät hat Notstromversorgung und ist auch bei Stromausfall bedienbar, bestellen Sie bitte das Batteriebackup als Zubehör ST-ZBBB9000 mit.

### Optionales Zubehör:

- Backupbatterie (Zubehör ST-ZBBB9000)
- Erweiterungsschränke, siehe Menüpunkt Valuebox Expansion
- optionaler Anschluss (230V) über im Gehäuse eingebauten Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14). (Zubehör)
- Befestigungssets (Schrauben und Dübel) für Mauerwerk oder Wärmeschutzfassade sind optional als Zubehör erhältlich und nicht standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

## Weitere Bilder

